User Manual

Quikcell®

e200

MINI BLUETOOTH® HEADSET

Bluetooth®

1 Operating Instructions

Power On:
When the headset is off, turn the switch to the "ON" position. The LED indicator will flash in blue. At the same time, you will hear a "hello" sound from the speaker of the headset.



Power Off:
When the headset is on, turn the switch to the "OFF" position. The LED indicator will flash in red. You will hear a "goodbye" sound from the speaker of the headset at the same time.

2

Pairing Mode:
When the headset is on, the headset will connect with the last paired handset. You will hear "your device is connected" sound from the speaker of the headset. If the device fails to connect with last paired device, it will enter into pairing mode with the LED indicator flashing red and blue in alternating colors. The headset will stop pairing when fail to connect with any phone in three minutes.

Easy Pairing Mode:
When the headset is on and disconnected from any handset. Press Vol+ and Vol- at the same time until the LED flashes in red and blue alternating colors.



3

Answering Calls:
When a call is received, press MFB to answer the incoming call.

End Calls:
Press MFB button to terminate a phone call. You will hear a "call terminated" sound from the speaker of the headset at the same time.

Reject Calls:
When a call is received, press and hold MFB for 4 seconds to reject the call.

Mute:
When talking on the phone, press and hold Vol+ or Vol- for 2 seconds to hold your microphone, your can hear from the caller the same time caller fail to hear from you. There will be a warning tone from the headset twice every 3 seconds.

Quit Mute:
Press and Hold Vol+ or Vol- for 2 seconds to quit the Mute mode.

4

Last Number Redial:
Double click MFB to redial. At the same time you can hear a sound "last number redial" from the speaker of the headset

Voice Dial:
If your mobile phone supports this feature, click the MFB when connected with your handset to activate voice commands. Please refer to the manual of your mobile phone for support about voice command.

Voice Switching:
Double click the MFB, then you can switch voice between your mobile phone and headset. You will hear a "transfer audio" sound from the speaker of the headset.

Reconnect:
When the headset and mobile phone are disconnected, you can press MFB to reconnect.

Connect with two handsets:
To connect with two phones.
1. Turn on the headset and let it enter pairing mode with LED flashes in red and blue alternatively.
2. Pair and connect the headset with handset number one.
3. Disconnect the headset from phone number one, and put the headset back to pairing mode by click Vol+ and Vol- together.
4. Pair and connect the headset with handset number two.
5. Connect to the headset again from handset number one.

5

Transfer Calls:
When you are talking on the phone and have another incoming call, click the Vol+ and Vol- at the same time to answer the second call and put the first call on hold. To switch back to the first call, click Vol+ and Vol- the same time until you hear a beep again. Press and hold MFB for 4 seconds to reject another incoming call when you are talking on the phone already. You can answer the second call by ending the first call with a smple click on MFB.

Note: This operation requires that your mobile phone supports the call waiting feature.



6 Specifications

- Bluetooth V3.0 + EDR Technology
- Profile: HSP and HFP
- Device ID: E200
- Pin Code: 0000
- Speaker Frequency Response: 20Hz~20KHz
- Transmission Distance: 33 feet/10 meters
- Size: 33mm x 17.2mm x 22.5mm
- Weight: 6 grams
- Talk Time: Up to 5.5 hours
- Standby Time: Up to 180 hours
- Operating temperature: -20~60°C

LED Indicator Status

Charging	Red LED lights
Charging Complete	Blue LED lights
Power On (standby)	Blue LED flashes two times every seven seconds
Power On (Incoming calls)	Blue LED flashes three times every two seconds
Power On (Talking)	Blue LED flashes three times every two seconds
Power On (Not Connected)	Blue LED flashes twice every three seconds
Battery Low	Red LED flashes once every seven seconds and you can hear a sound "battery low" from the speaker of the headset
Pairing Mode	LED flashes in red and blue alternatively

7 Warranty & Return Policy

Alpha Comm Enterprises, Inc. warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase. The warranty is limited to the original purchaser. If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service you should return the product to the retailer from whom it was purchased or to an authorized warranty center.

The liability of Alpha Comm Enterprises, Inc. and its appointed repair company is limited to the cost of repair and/or replacement of the product under warranty. Products sent for warranty service must be accompanied by a copy of the original purchase receipt, the original box, materials and accessories. All cost associated with the return of the product under warranty are the responsibility of the original purchaser. A $6.95 Shipping and Handling Fee will apply in order for Alpha Comm Enterprises, Inc. to ship out a new/refurbished product to customer. Alpha Comm Enterprises, Inc. will not assume any responsibility for any loss or damage occurred in shipping.

8

For more information, visit www.quikcell.com

Authorized Warranty Center
Alpha Comm Enterprises, Inc.
1500 Lakes Parkway, Suite B
Lawrenceville, Georgia 30043
Phone: (888) 951-0909

Manufactured exclusively under license by
Alpha Comm Enterprises, Inc.

Alpha Comm Enterprises, Inc.

Copyright © 2012 Alpha Comm Enterprises, Inc.

All rights reserved.
Made in China.
All brands and trademarks are the property of their respective owners.

ESSENTIAL

Manual de usuario

Quikcell®

e200

MINI AURICULAR BLUETOOTH®

Bluetooth®

1 Operating Instructions

Encendido:
Cuando el auricular está apagado, ponga el interruptor en la posición "ON". El indicador LED parpadeará en azul. Al mismo tiempo, usted escuchará "hola" a través del altavoz del auricular.



Apagado:
Cuando el auricular está encendido, ponga el interruptor en la posición "OFF". El indicador LED parpadeará en rojo. Al mismo tiempo, usted escuchará "adiós" a través del altavoz del auricular.

2

Modo de sincronización:
Cuando el auricular está encendido, el auricular se conectará con el último telefono sincronizado. Usted escuchará "el dispositivo está conectado" a través del altavoz del auricular. Si el dispositivo falla al conectar con el último dispositivo sincronizado entonces entrará en el modo de sincronización con el indicador LED parpadeando en rojo y azul alternadamente. El auricular dejará de tratar de emparejar cuando no se pueda conectar con cualquier teléfono en tres minutos.

Modo de sincronización fácil:
Cuando el auricular está encendido y desconectado de cualquier teléfono, presione Vol + y Vol- al mismo tiempo hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul alternadamente.



3

Contestar una llamada:
Cuando recibe una llamada, pulse el botón MFB para responder la llamada entrante.

Finalizar una llamada:
Pulse el botón MFB para terminar una llamada. Usted escuchará "Llamada terminada" a través del altavoz del auricular al mismo tiempo.

Rechazar una llamada:
Cuando se recibe una llamada, pulse y mantenga pulsado el botón BMF durante 4 segundos para rechazar la llamada.

Silencio
Al hablar por el teléfono, presione y mantenga presionado Vol + o Vol- durante 2 segundos para desactivar el micrófono, usted escuchará a la persona con la que esta hablando, pero esa persona no podrá escucharlo a usted. Habrá un tono de advertencia desde el auricular dos veces every 3 seconds.

Activar sonido
Presione y mantenga presionado Vol + o Vol- durante 2 segundos para salir del modo de silencio.

Volver a marcar:
Haga doble click en el botón MFB para marcar el último número. Al mismo tiempo, usted escuchará un sonido "marcar el último número " a través del altavoz del auricular.

4

Marcación por voz:
Si su teléfono móvil es compatible con esta función, haga clic en el botón MFB cuando este conectado a su teléfono para activar los comandos de voz. Por favor consulte el manual de su teléfono móvil para encontrar ayuda sobre los comandos de voz.

Conmutación de voz:
Haga doble clic en el botón MFB, entonces usted puede cambiar su voz entre su teléfono móvil y el auricular. Usted escuchará "transferencia de audio" a través del altavoz del auricular.

Reconectar:
Cuando el auricular y el teléfono móvil estandesconectados, usted puede pulsar el botón MFB para reconectarlos.

Conéctate con dos teléfonos:
Para conectar con dos teléfonos:
1. Encienda el auricular y deje que entre en modo de sincronización cuando el LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
2. Sincronice y conecte el auricular con el teléfono número uno.
3. Desconecte el auricular del teléfono numero uno, y ponga el auricular de nuevo en modo de sincronización dando click en Vol + y Vol - al mismo tiempo.
4. Sincronice y conecte el auricular con el teléfono número dos.
5. Conéctese al auricular otra vez desde el teléfono número uno.

5 Especificaciones

Transferencia de llamadas:
Presione Vol + y Vol- al mismo tiempo hasta que escuche un pitido de nuevo. Puede responder a la segunda llamada poniendo fin a la primera llamada con un simple click en el botón MFB. Presione Vol + y Vol- al mismo tiempo hasta que escuche un pitido de nuevo. Presione y mantenga pulsado el botón MFB durante 4 segundos para rechazar cualquier llamada entrante mientras está hablando por el teléfono.

Nota: Esta operación requiere que su teléfono móvil sea compatible con la función de llamada en espera.



6 Especificaciones

- Tecnologia Bluetooth V3.0 + EDR
- Perfil: HSP y HFP
- Dispositivo ID: E200
- Código PIN: 0000
- Respuesta de frecuencia del Altavoz: 20Hz – 20KHz
- Distancia de transmisión: 33 feet/10 menters
- Tamaño: 33mm x 17.2mm x 22.5mm
- Peso: 6 grams
- Tiempo de conversación: Hasta 5.5 horas
- Tiempo en espera: hasta 180 horas
- Temperatura de funcionamiento: -20~60°C

LED indicador de estado

Cargando	LED rojo
Carga completa	LED azul
Encendido (Espera)	Indicador LED se ilumina en color azul 2 veces cada siete segundos.
Encendido (llamada entrante)	Indicador LED se ilumina en color azul tres veces cada segundo
Encendido (conversacion)	Indicador LED se ilumina en color azul tres veces cada dos segundos
Encendido (No conectado)	Indicador LED se ilumina en color azul una vez cada siete segundos
Bateria baja	Indicador LED se ilumina en color rojo una vez cada siete segundos y usted escuchará "bateria baja" a través del altavoz del auricular
Modo de emparejamiento	LED parpadea en rojo y azul alternativamente

7 Garantía y política de devoluciones

Alfa Empresas Com, Inc. garantiza este product como libre de defectos en materiales, diseño y mano de obra durante un periodo de un año a partir de la fecha original de compra. La garantía está limitada al comprador original. Si durante el período de garantía, este producto resulta defectuoso bajo condiciones normales de uso y servicio, usted debe devolver el producto a la tienda donde lo adquirió o a un centro de garantía autorizado.

La responsabilidad de Alpha Comm Enterprises, Inc. y su compañía de reparación designado, se limita al coste de la reparación y/o sustitución del producto en garantía. Los productos enviados por servicio bajo garantía deben ir acompañados de una copia de la factura de compra original, la caja original, materiales y accesorios. Todos los costos asociados con la devolución del producto bajo garantía son responsabilidad del comprador original. Un cargo por envío y manejo de $6.95 se aplicarán para que Alpha Comm Enterprises, Inc. envíe un nuevo / reparado producto al cliente. Alpha Comm Enterprises, Inc. no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daños durante el transporte.

8

Para más información, visite www.quikcell.com

Centro autorizado de garantía
Alpha Comm Enterprises, Inc.
1500 Lakes Parkway, Suite B
Lawrenceville, Georgia 30043
Teléfono: (888) 951-0909

Fabricado exclusivamente bajo la licencia de
Alpha Comm Enterprises, Inc.

Alpha Comm Enterprises, Inc.

Derechos de Autor © 2012 Alpha Comm Enterprises, Inc.

Todos los derechos reservados.
Made in China.
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

ESSENTIAL